



ОПОВЕЩАТЕЛЬ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
РАДИОКАНАЛЬНЫЙ



Сертификат соответствия  
C-RU.ПБ01.В.02074

## ПРИЗМА-Р2

ПАСПОРТ

САПО.425548.003ПС

### Общие сведения

Оповещатель комбинированный (охранно-пожарный свето-звуковой речевой) радиоканальный **Призма-Р2** предназначен для оповещения о пожаре и тревоге посредством подачи световых, речевых и звуковых сигналов.

Эксплуатируется в радиоканальных системах охранно-пожарной сигнализации Галактика, Гранит-РА и др. производства ООО НПО «Сибирский Арсенал».

Работа оповещателя в составе радиоканальных систем описана в руководствах по эксплуатации на соответствующие системы.

Оповещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325.

### Основные технические характеристики

Уровень звукового давления при речевом оповещении на расстоянии $1 \pm 0,05$ м, не менее	86 дБ
Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности частотной характеристики в диапазоне не более 16 дБ	от 200 до 4000 Гц
Основная батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3 В
Резервная батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3 В
Длительность работы оповещателя, до разряда основной батареи, при тестовых запусках оповещения 0,5 часа в год, не менее	3 года
Длительность работы после выдачи сигнала «разряд основной батареи», не менее	2 месяца
Степень защиты оболочкой	IP40
Габаритные размеры, не более	140 x 200 x 67 мм
Масса с батареями питания, не более	500 г
Диапазон рабочих температур	минус 10...+50 °С
Относительная влажность воздуха при +40 °С, не более	93 %
Срок службы, не менее	10 лет

### Конструкция и установка

Корпус оповещателя состоит из основания, крышки и оптического рассеивателя. Внутри корпуса на основании установлена плата, на крышке установлена динамическая головка речевого оповещения. Крышка крепится на основание при помощи защелок и двух винтов-саморезов. Оптический рассеиватель крепится на крышку и фиксируется винтом-саморезом.

Корпус предназначен для использования в настенном положении. На задней стенке корпуса предусмотрены три отверстия для крепежа (см. рис. 1).



Рис.1 Основание. Присоединительные размеры

### Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.



Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.



Литиевые батареи питания необходимо сдавать в пункты приема отработанных аккумуляторных батарей.

### Комплект поставки

Оповещатель комбинированный радиоканальный <b>Призма-Р2</b> в сборе в инд.упаковке	1шт.
Паспорт САПО.425548.003ПС	1шт.
Батарея питания CR123А 3 В (установлена в оповещатель)	2шт.
Наклейка с указателем	3шт.

### Свидетельство о приемке

Оповещатель комбинированный радиоканальный Призма-Р2 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

### Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами РФ 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя оповещателя. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Гарантийные обязательства не распространяются на батареи питания. Замена батарей питания производится потребителем самостоятельно.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки оповещателя. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Название торговой организации: \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_

### Контактная информация

#### Техническая поддержка

тел.: 8-800-250-53-33 (многоканальный)

Сервисный центр  
Россия, 633010,  
Новосибирская область,  
г.Бердск, а/я 12

тел.: (383) 363-98-67

skype: arsenal\_servis  
e-mail:  
support@arsenalnpo.ru

ООО НПО «Сибирский Арсенал»  
Россия, 630073,  
г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а

тел.: (383) 240-85-40

e-mail: info@arsenalnpo.ru  
www.arsenal-npo.ru

03.07.2017